

400W Power Inverter

EN

Overview

Whether you are at home, on the road, or any remote location, you can trust BESTEK portable and backup power solutions, for the traveler on-the-go to keep your important devices power up. This 400W DC-AC Power Inverter with One universal AC outlet and Four USB sockets is designed for many home appliances, tools and electronics need. Please make sure that total rated power using in this unit is less than 400w.

Features:

1. Converts DC power stored in 12-Volt batteries on car, vessel or other DC power sources into the AC electrical power that many home appliances and tools need.
2. One universal AC outlet and Four USB sockets for simultaneous charging your home appliances, cell phone, tablet, camera, DVD and other electronics through the inverter.
3. Equipped with LED indicator, inverter power switch, a high-speed cooling fan, start delay and soft start functions, external car fuses 30A / 32V * 2, input & output isolated design, safer to use.
4. Six circuit protections: overvoltage, under-voltage, over-load, over-current, overheating, and short circuit protections.
5. Accessories: black/red battery clips and cigarette lighter plug.

※Please tighten the Positive (+) and Negative (-) terminals nuts when connecting, otherwise its loosing nuts will block the current and cause it smoke.

Specifications

Input Voltage range	DC11-15V
AC Power	Rated Power: 400W, Max. Power: 500w, Peak Power: 1000W
Output Voltage	110VAC±5%/60Hz±3Hz (US), 230VAC±5%/50Hz±3Hz (UK)
USB Output Power	DC 5V 4.2A , two with 2.4A, one with 1A, the other with 0~2.4A
USB Protections	Over-voltage, under-voltage, over-load, over-current, overheating, and short circuit protections

LED Indications

LED OFF	Grid cut, outlet has no power or the connection is loose
LED is Green	Normal work status
LED is Red	overload or short-circuit

Usage Methods

1. Link the battery wire connectors to the input ports of the product, and secure with screws. Make sure that Red connector links to the positive terminal and Black connector to the negative terminal.
 2. Link the Red clamp to the positive terminal and Black clamp to the negative terminal of battery, and secure it clamp tightly.
 3. Connect the Red wire connector to the positive terminal and Black connector to the negative terminal as mentioned above the first point, then plug the car cigarette lighter into the car socket.
 4. Plug the AC appliances to the AC outlets.
 5. Plug the electric appliances to the USB outlets.
 6. Press the ON to start the power in use and press the OFF to cut off the power when finished.
- Note: If the power of AC appliance charged exceeds 150Watt, please use the power clamps to connect.

400W Wechselrichter

DE

Überblick

Egal, ob Sie zu Hause, auf der Straße, oder jedem anderen Ort sind, können Sie tragbare BESTEK-Backup-Power-Lösungen vertrauen, die für den Reisenden unterwegs Ihre wichtigen Geräte Power zu halten. Dieser 400W DC-AC Power Inverter mit einem universellen AC-Ausgang und vier USB-Buchsen ist für viele Haushaltsgeräte, Werkzeuge und Elektronik. Bitte stellen Sie sicher, dass die Gesamtleistung von diesem Gerät weniger als 400W ist.

Eigenschaften:

1. Wandelt 12-Volt DC Power im Auto, Schiff oder anderen Gleichstromquellen zu der AC elektrischen Wechselstromleistung, die viele Haushaltsgeräte und Werkzeuge brauchen.
 2. Ein Universaleinsteckdose und vier USB-Buchsen zum gleichzeitigen Laden Für Ihre Haushaltsgeräte, Handy, Tablet, Kamera, DVD und andere Elektronik durch den Wechselrichter.
 3. Ausgestattet mit LED-Anzeige, Wechselrichter Netzschalter, eine Hochgeschwindigkeits-Lüfter, Startverzögerung und Softstart-Funktionen, externe Auto-Sicherungen 30A / 32V * 2, Eingang und Ausgang getrennt Design, sicherer bei der Anwendung.
 4. Sechs Schaltung Schutze: Überspannung, Unterspannung, Überlast, Überstrom, Überhitzung und Kurzschluss Schutz.
 5. Zubehör: schwarz / rot Batterieklemmen und Stecker für Zigarettenanzünder.
- ※Bitte ziehen Sie die positiven (+) und negativen (-) Anschlüsse beim Anschluss fest, sonst wird ihre lockende Mutter den Strom blockieren und zu Rauchen führen.

BESTEK
BESTEK GROUP LTD

MRI4011IU / MRI4013IU

Technische Date:

Eingangsspannung	DC11-15V
AC leistung	Nennleistung: 400W, Maximale Leistung: 500W, Spitzenleistung: 1000W
Ausgangsspannung	230VAC±5%/50Hz±3Hz
USB-Ausgangsleistung	DC 5V 4.2A , zwei mit 2.4A, ein mit 1A, andere mit 0~2.4A
USB-Schutz	Überspannung, Unterspannung, Überlast, Überstrom, Überhitzung und Kurzschluss Schutz

LED-Anzeigen

Licht ausgehen	Steckdose hat keinen Strom oder die Verbindung ist locker
Grün Farbe	Normale Arbeitsstatus
Rot Farbe	Überlast oder Kurzschluss

Nutzungsmethoden

1. Verbinden Sie die Batteriekabel an die Eingangsanschlüsse des Produkts, und mit Schrauben festzuziehen. Stellen Sie sicher, dass Red-Verbindungsglieder an den Pluspol und schwarzen Anschluss an den Minuspol.
 2. Verknüpfen Sie die rote Klemme an den Pluspol und schwarze Klemme an den Minuspol der Batterie. Und befestigen Sie, sie fest zu Klemmen.
 3. Schließen Sie das rote Kabel-Anschluss an den Pluspol und schwarzen Anschluss mit dem Minuspol, wie den ersten Punkt obenannt, dann stecken Sie den Zigarettenanzünder in die Autoanschlüsse.
 4. Schließen Sie das Netzgeräte zu den Steckdosen.
 5. Schließen Sie das Elektrogeräten an die USB-Steckdosen.
 6. Drücken Sie "ON", um die Netznutzung zu starten und drücken Sie "OFF" zum Abschalten der Energie, wenn Aufladen fertig ist.
- Hinweis: Wenn die Leistung des AC Gerätes beim Aufladen 150Watt übersteigt, nutzen Sie bitte die Stromklemmen für die Verbindung.

Convertisseurs d'alimentation-Onduleur de 400W

FR

Présentation

Où que vous soyez à la maison, sur la route ou dans un tout autre endroit bien éloigné de chez vous, vous pouvez faire confiance à l'onduleur portable de BESTEK. Le meilleur convertisseur pour les solutions d'alimentation portables et de sauvegarde (usage en cas d'urgence) destiné pour les voyageurs en déplacement afin de préserver, garder et alimenter en énergie vos différents appareils électroniques indispensable. Cet Onduleur de 400W DC-AC dispose d'une prise universelle AC et de quatre ports USB conçus pour charger en cas de besoin des nombreux appareils ménagers, des outils électriques et des dispositif électroniques. Faites en sorte que la puissance nominale utilisée en totale avec cet appareil soit inférieure à 400W.

Caractéristiques :

1. Il convertit le courant continu DC stockée dans des batteries de 12 volts d'un véhicule, d'une navire ou de tout autre sources d'alimentation en une puissance électrique AC destinée aux multitudes appareils domestiques et des outils d'usage.
 2. Une prise de courant AC universelle et quatre ports USB pour charger de façon simultanée vos appareils ménagers, les téléphones portables, les tablettes, les appareils photo, DVD et autres appareils électroniques tout cela grâce à cet onduleur.
 3. Il est équipé d'un indicateur LED, d'un interrupteur d'alimentation, d'un ventilateur de refroidissement à grande vitesse, des fonctions de temporisation de démarrage et d'un démarrage progressif(en douceur), 2 fusibles de voiture externes de 30A / 32V, d'un port d'entrée et d'un port de sortie séparés avec une conception d'isolation pour plus de sécurité pendant l'usage.
 4. Six protections du circuit: surtension, sous-tension, surcharge, surintensité, surchauffe et une protection de court-circuit.
 5. Accessoires: des pinces de batterie en noir et rouge et d'une prise allume-cigare.
- ※Veuillez bien serrer les bornes d'écrous positive (+) et négatif (-), lors de la connexion, sinon en cas de desserrement, ces derniers risquent de bloquer le courant et de provoquer une fumée.

Spécifications

Tension d'entrée	DC11-15V
Puissance électrique AC	Puissance nominale:400W Puissance Max.: 500W, puissance de crête: 1000W
Tension de sortie	230VAC±5%/50Hz±3Hz
Puissance de sortie de l'USB	DC 5V 4.2A , deux avec 2.4A, un avec 1A et un autre avec 0~2.4A
Protections d'USB	Surtension, sous-tension, surcharge, surintensité, surchauffe, et la protection de court-circuit

Indicateurs LED

Indicateur LED à l'arrêt	Pas d'électricité, aucune alimentation externe branchée ou connexion desserrée.
Indicateur LED en vert	État d'opération normal
Indicateur LED en rouge	surcharge ou court-circuit

Méthodes d'usage

- 1.Lier les connecteurs de câble de la batterie sur les ports d'entrée du produit et fixer les avec les vis. Assurez-vous que le connecteur rouge soit relié à la borne positive et le connecteur noir à la borne négative.
- 2.Relier la pince rouge à la borne de raccordement positif et la pince noire à la borne négative de la batterie, et fixez-les fermement.
- 3.Branchez le connecteur de fil rouge à la borne positif et le connecteur noir à la borne négative comme mentionné ci-dessus dans le premier point puis branchez l'allume-cigare dans la prise de la voiture.
- 4.Branchez les appareils de courant alternatif aux prises secteur AC.
- 5.Branchez les appareils électriques aux prises USB.
- 6.Pour l'utilisation appuyez sur le bouton ON (ACTIVE) afin de démarrer l'alimentation et appuyez sur OFF pour couper l'alimentation lorsque vous aurez terminé.

Remarque: Si l'alimentation en AC de l'appareil en charge dépasse 150 Watt, veuillez utiliser les pinces de puissance pour connecter le dispositif.

400W Inversor de Coche

Introducción

Ya sea que usted está en su casa, en la carretera, o cualquier lugar remoto, usted puede confiar BESTEK soluciones de energía portátil, para los viajeros sobre la marcha puede cargar su los dispositivos importantes. Este 400W inversor CC-CA con Un Tomacorriente Europeo y Cuatros Puertos USB está diseñado para muchos electrodomésticos, herramientas y aparatos electrónicos necesitan. Se recomienda utilizar los dispositivos con una capacidad inferior a 400W.

Características:

- 1.Transforma 12V CC de alimentación en la batería del coche, barco o otros CC fuente de alimentación a la CA corriente eléctrica para cargar muchos electrodomésticos y herramientas necesitan.
 2. Un Tomacorriente Europeo y cuartos Puertos USB para cargar simultánea su electrodomésticos, teléfono celular, tableta, cámara, reproductor de DVD y otros aparatos electrónicos a través del inversor.
 3. Equipa con indicador LED, interruptor de potencia del inversor, un ventilador de refrigeración de alta velocidad, iniciar demora y funciones de arranque suave, fusibles de coche externo 30A / 32V * 2, entrada y salida aislado está diseño para más seguro de usar.
 4. Seis protecciones del circuito: sobretensión, baja tensión, sobrecarga, sobrecorriente, sobrecalentamiento y cortocircuito.
 5. Accesorios: pinzas de batería negro / rojo y enchufe de encendedor.
- ※Por favor, apriete el positivo (+) y negativo (-) terminales de tuercas cuando se conecta, de lo contrario sus tuercas que pierden bloquearán la corriente y causar que encendedor.

Especificaciones

Voltaje de entrada	11-15VCC
Potencia CA	Potencia nominal: 400W, Max: 500w, pico: 1000W
Voltaje de salida	230VCC±5%/50Hz±3Hz
USB Potencia de salida	5V CC 4.2A , dos USB 2.4A, un USB 1A, y otro se identifica automáticamente 0-2.4A
USB Protecciones	sobretensión, baja tensión, sobrecarga, sobrecorriente, sobrecalentamiento y cortocircuito

LED Indicaciones

LED Apagado	Corte de cuadrícula, salida no tiene poder o la conexión está flojo
LED Verde	El estado está trabajo normal
LED Rojo	Sobrecarga o cortocircuito

MRI4011IU / MRI4013IU

BESTEK
BESTEK GROUP LTD

400W Invertitore di Potenza

IT

Introduzione

BESTEK 400W invertitore per auto a forma di bicchiere trasforma sempre la tensione delle batterie da 12V CC in uscita 220V - 240V CA. E' dotato di una presa accendisigari, una presa UE standard e 4 porte USB per le applicazioni più comuni. Assicurarsi che la potenza totale dei dispositivi utilizzati devono essere inferiore a 400W.

Caratteristiche:

1. Converte la tensione da 12V CC delle batterie dell'auto o altre fonti di alimentazione CC in uscita 220V - 240V CA.
 2. Una presa UE standard e 4 porte USB per alimentare gli elettrodomestici, DVR automobile, GPS, pompe e motori ecc.
 3. E' dotato di un indicatore LED, un'interruttore di alimentazione inverter, una ventola di raffreddamento ad alta velocità, funzioni di avviamento di ritardo e soft start, 2 fusibili esterni 30A/32V, design di ingresso e uscita isolati, più sicuro da usare.
 4. Multi-protezioni: Funzioni di partenza ritardata e di soft start, fusibile 30A/32V, sovratensione, sottotensione, sovraccarico, sovracorrente, surriscaldamento e da corto circuito.
 5. Accessori: pinze di batterie nere/rosse e presa accendisigari.
- ※ Si prega di serrare i dadi dei terminali positivo (+) e negativo (-) per il collegamento, in caso contrario i dadi bloccherebbero la corrente e causerebbe fumo.

Specificazioni:

Tensione di ingresso	11-15VCC
Potenza nominale	Potenza nominale: 400 W, Potenza massima: 500W, Potenza a picco: 1000W
Tensione di uscita	230VAC±5%/50Hz±3Hz
Potenza di uscita USB	DC 5V 4,2A , 2 USB 2,4A, un USB 1A, un USB 0~2,4A
Protezioni USB	Protezioni contro sovratensione, sottotensione, sovraccarico, sovracorrente, surriscaldamento, corto circuito.

Indicatori LED

LED Spento	Griglia tagliata, non c'è alimentazione o connessione allentata.
LED Verde	Funzionamento normale
LED Rosso	sovraccarico o corto circuito

Metodi di utilizzo

1. Collegare il cavo di collegamento della batteria alla porta di ingresso del prodotto e serrare le viti. Assicurarsi di collegare il connettore rosso al terminale positivo e il connettore nero al terminale negativo.
 2. Collegare la pinza rossa al terminale positivo e la pinza nera al terminale negativo della batteria e serrarli saldamente.
 3. Collegare il connettore del cavo rosso al terminale positivo e quello nero al terminale negativo come sopra menzionato nel primo punto, quindi collegare l'accendisigari dell'auto nella presa auto.
 4. Collegare gli apparecchi elettrici alla presa CA.
 5. Collegare gli apparecchi elettrici alle prese USB.
 6. Premere il tasto ON per avviare la potenza in uso e premere OFF per spegnerla.
- Nota: Se la potenza degli apparecchi CA utilizzata ecceda 150W, si prega di utilizzare il cavo con pinze per la connessione.

Aspetto



BESTEK GLOBAL LLC
1290E ELM ST, #A-8, ONTARIO,
CA 91761
COMPANY: BESTEK
Email: customers@bestekcorp.com
www.bestekmail.com

BESTEK GLOBAL LTD
Access House, 141 Morden Road
Mitcham
London CR4 4DG
United Kingdom
TEL: 02086481668

株式会社ベストグループ
日本国
神奈川県横浜市
金沢区 船浜町16番6, 船浜トライ
〒236-0002
TEL: +81-45-349-8730

广东百事泰电子商务股份有限公司
中国
广东省
深圳市宝安区
西乡街道铁岗社区宝田一路358号厂区三层
电话: +86-755-88823234

MADE IN CHINA
V1.4